

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 HM5432D

概述

HM5432D 是一款内置 MOSFET 的单节锂电池保护芯片。该芯片具有非常低的功耗和非常低阻抗的内置 MOSFET。该芯片有充电过压，充电过流，放电过压，放电过流，过热，短路等各项保护等功能，确保电芯安全，高效的工作。

HM5432D 采用 DFN2X2-6 封装，外围只需要一个电阻和一个电容，应用极其简洁，工作安全可靠。

特性


- 1 内置 36 mΩ MOSFET
- 2 超小超薄 DFN2X2-6 封装
- 3 内置过温保护
- 4 三重过放电流检测保护
- 5 超小静态电流和休眠电流
 - A 静态工作电流为 1.7 μA
 - B 休眠电流为 0.3 μA
- 6 符合欧洲“ROHS”标准的无铅产品

应用


单节锂离子可充电电池组

单节锂聚合物可充电电池组

典型应用图



封装和引脚

 DFN2x2-6	管脚	符号	管脚描述
	1	VDD	电源端
	2, 3	GND	芯片地，接电池芯负极
	4, 5, 6	VM	充电器负电压接入端
	7	EPAD	接芯片地

订货信息

型号	封装	过充检测电压 (V)	过充解除电压 (V)	过放检测电压 (V)	过放解除电压 (V)	过流检测电流 (A)	打印标记
HM5432D	DFN2X2-6	4.30	4.10	2.75	3.0	4.2	321x

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 HM5432D

电器参数

除非特殊说明, $T_A = 27^{\circ}\text{C}$, $V_{DD} = 3.7\text{V}$

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
检测电压						
过充检测电压	VOCV		4.25	4.30	4.35	V
过充解除电压	VOCR		4.04	4.10	4.16	V
过放检测电压	VODV		2.65	2.75	2.85	V
过放解除电压	VODR		2.9	3.0	3.1	V
检测电流						
过放电流检测 1	IOCI1		3.3	4.2	5.1	A
过放电流检测 2	IOCI2		6	7.5	9	A
短路电流检测	ISHORT		10	18	25	A
充电电流检测	ICHA		3.3	4.5	5.5	A
电流损耗						
工作电流	IOPE	VM 悬空		1.7	3.5	μA
休眠电流	IPDN	VDD=2V		0.3	0.5	μA
VM 上下拉电流						
内部上拉电流	IPU			7		μA
内部下拉电流	IPD	VM=1.0V		7		μA
FET 内阻						
VM 到 GND 内阻	RDS(ON)	$I_{VM} = 1.0\text{A}$	30	36	45	m Ω
过温保护						
过温保护检测温度	TSHD			140		$^{\circ}\text{C}$
过温保护释放温度	TSHR			120		
检测延时						
过充检测电压延时	TOCV			120		mS
过放检测电压延时	TODV			120		mS
过放电流 1 检测延时	TI0V1			10		mS
过放电流 2 检测延时	TI0V2			2		mS
短路电流检测延时	TSHORT			150		μS

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 HM5432D

功能描述

HM5432D 监控电池的电压和电流，并通过断开充电器或者负载，保护单节可充电锂电池不会因为过充电压、过放电压、过放电流以及短路等情况而损坏。这些功能都使可充电电池工作在指定的范围内。该芯片仅需一颗外接电容和一个外接电阻，MOSFET已内置，等效电阻的典型值为36mΩ。

HM5432D 支持四种运行模式：正常工作模式、充电工作模式、放电工作模式和休眠工作模式。

1. 正常工作模式

如果没有检测到任何异常情况，充电和放电过程都将自由转换。这种情况称为正常工作模式。

2. 过充电压情况

在正常条件下的充电过程中，当电池电压高于过充检测电压(Vocv)，并持续时间达到过充电压检测延迟时间(Tocv)或更长，HM5432D将控制MOSFET以停止充电。这种情况称为过充电压情况。如果异常情况在过充电压检测延迟时间(Tocv)内消失，系统将不动作。

以下两种情况下，过充电压情况将被释放：

- (1). 充电器连接情况下，VM 端的电压低于充电器检测电压Vcha，电池电压掉至过充释放电压(VOCR)。
- (2). 充电器未连接情况下，电池电压掉至过充检测电压(Vocv)。当充电器未被连接时，电池电压仍然高于过充检测电压，电池将通过内部二极管放电。

3. 过充电流情况

在充电工作模式下，如果电流的值超过 ICHA 并持续一段时间 (TOCI1) 或更长，芯片将控制MOSFET 以停止充电。这种情况被称为过充电流情况。HM5432D将持续监控电流

状态，当连接负载或者充电器断开，芯片将释放过充电流情况。

4. 过放电压情况

在正常条件下的放电过程中，当电池电压掉至过放检测电压(VODV)，并持续时间达到过放电压检测延迟时间(TODV) 或更长，HM5432D将切断电池和负载的连接，以停止放电。这种情况被称为过放电压情况。当放电控制MOSFET被截止，内部上拉电流管打开。当VDD电压小于等于2.2V（典型值），电流消耗将降低至休眠状态下的电流消耗(IPDN)。这种情况被称为休眠情况。当VDD电压等于2.4V（典型值）或更高时，休眠条件将被释放。并且，电池电压大于等于过放检测释放电压(VODR) 时，HM5432D 将回到正常工作条件。

5. 过放电流情况（过放电流1和过放电流2的检测）如果放电电流超过额定值，且持续时间大于等于过放电流检测延迟时间，电池和负载将被断开。如果在过放电流检测延迟时间内，电流又降至额定值范围之内，系统将不动作。芯片内部下拉电流下拉VM，当VM的电压小于或等于过放电流1的参考电压，过放电流状态将被复位。

6. 负载短路电流情况

若VM管脚的电压小于等于短路保护电压(VSHORT)，系统将停止放电电池和负载的连接将断开。TSHORT 是切断电流的最大延迟时间。当VM的电压小于或等于过放电流1的参考电压，负载短路状态将被复位。

7. 充电器检测

当处于过放电状态下的电池和充电器相连，若VM 管脚电压小于等于充电器检测电压VCHA，当电池电压大于等于过放检测电压VODV，HM5432D将释放过放电状态。

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 *HM5432D*

时序图

1. 过充(OCV) → 放电 → 正常工作




Figure 3. 充电，放电，正常工作时序图

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 HM5432D

2. 过放(ODV) → 充电 → 正常工作




Figure 4. 过放, 充电和正常工作时序图

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 HM5432D

3. 放电过流 (ODC) → 正常工作





Figure 6. 放电过流和正常工作时序图

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 *HM5432D*

PACKAGE OUTLINE

DFN-6L 2MM X 2MM PACKAGE OUTLINE AND DIMENSIONS



DETAIL A

Pin #1 ID and Tie Bar Mark Options

Note : The configuration of the Pin #1 identifier is optional, but must be located within the zone indicated.

SYMBOL	Dimension in Millimeters		Dimension in Inches	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.700	0.800	0.028	0.031
A1	0.000	0.050	0.000	0.002
A3	0.175	0.250	0.007	0.010
b	0.200	0.350	0.008	0.014
D	1.950	2.050	0.077	0.081
D2	1.000	1.450	0.039	0.057
E	1.950	2.050	0.077	0.081
E2	0.500	0.850	0.020	0.033
e	0.650		0.026	
L	0.300	0.400	0.012	0.016