

产品概述(General Description)

◆ HM4054M一款高集成度、高性价比的单节锂离子电池充电器。HM4054M采用恒定电流/恒定电压线性控制，只需较少的外部元件数目使得ZHM4054M是便携式应用的理想选；同时，也可以适合USB电源和适配器电源工作。

◆ HM4054M采用了内部PMOSFET架构，加上防倒充电路，所以不需要外部检测电阻和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节，以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.2V。充电电流，可通过 PROG脚外接一个电阻设置，最高可达 500mA。

◆ 当输入电压（交流适配器或USB电源）被拿掉时，HM4054M自动进入一个低电流状态，电池漏电流在 3uA以下。HM4054M的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结和输入电压接入的状态引脚。


主要特点 (Features)

- ◆ 高精度充满检测电压阈值：4.2V精度 $\pm 42\text{mV}$
- ◆ 待机电流 $< 3\mu\text{A}$
- ◆ 具有BAT-VDD防倒灌功能
- ◆ 支持0V电池充电
- ◆ 电池反接保护
- ◆ 线性充电模式，充电电流可达500mA
- ◆ 涓流/恒流/恒压三段式充电
- ◆ 充电电流外部可调
- ◆ 充电电流智能热调节
- ◆ 自动再充电
- ◆ 充电状态指示
- ◆ 1 个充电状态开漏输出引脚
- ◆ 符合IEC62368最新标准
- ◆ SOT23-5L 封装

应用领域(Application)

- ◆ 充电座
- ◆ 蓝牙耳机、GPS
- ◆ 手机、PDA、电子烟
- ◆ 数码相机、Mini音响等便携式设备

典型应用图(Typical Application Circuit)




注 1: 建议取值 (R1=4.7—10Ω, C1/C2 为 1—10uF)

引脚描述(Pin Description)

SOT23-5L PACKAGE		
引脚名称	引脚编号	引脚描述
CHRG	1	充电指示端
GND	2	芯片地
BAT	3	电池输入端
VDD	4	电源输入端
PROG	5	充电电流设置端

引脚定义(Pin Configuration)



极限参数(Absolute Maximum Ratings)

参数(Parameter)	参数范围(Value)	单位(Unit)
VDD 管脚输入电压 / VDD input pin voltage	-0.3 ~ 9	V
CHRG 管脚输入电压/ CHRG input pin voltage	-0.3 ~ 9	V
BAT 管脚输入电压/ BAT input pin voltage	-4.2 ~ 9	V
PROG 管脚输入电压/ PROG input pin voltage	-0.3 ~ 9	V
工作温度 / Operating Ambient Temperature	-40 ~ +85	℃
最大结温度 / Maximum Junction Temperature	150	℃
存储温度 / Storage Temperature	-55 ~ 150	℃
封装热阻 RthJA / Package Thermal Resistance (Junction to Ambient)	190	℃/W
人体模式静电等级 / ESD (HBM)	±2	KV

注 2: 最大极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内，器件功能正常，但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的电参数规范。对于未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。


电气特性参数(Electrical Characteristics)

电气特性参数 ^(注3) / Electrical Characteristics						
参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Condition	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit
电源电压 VDD						
VDD 工作电压	VDD		4.5	5.0	6.0	V
输入电源电流	I _{VDD-I_{BAT}}	充电模式(R _{PROG} =4K)	-	150	360	uA
		待机模式（充电终止）	-	75	180	uA
		停机模式(R _{PROG} 未连接, VDD<V _{BAT} ,VDD<V _{UVLO} , CE=GND, OVP)		45	100	uA
VDD 欠压闭锁门限	V _{UV}	VDD 从低到高	3.0	3.7	4.2	V
VDD 欠压闭锁迟滞	V _{UV-HYS}	VDD 从高到低	-	170	-	mV
VDD-V _{BAT} 检测电压	V _{ASD}	VDD 从低到高	-	200	-	mV
		VDD 从高到低	-	90	-	mV
充电电流设置 PROG						
恒流时 PROG 电压	V _{PROG2}	VDD=5V,R _{PROG} =4K	0.900	1.00	1.100	V
BAT 端充电电流	I _{BAT}	VDD=5V;V _{BAT} =3.9V;R _{PROG} =2K	450	500	550	mA
		VDD=5V;V _{BAT} =3.9V;R _{PROG} =3.3K	270	300	330	mA
		VDD=5V;V _{BAT} =3.9V;R _{PROG} =10K	90	100	110	mA
		VDD 悬空或接地,V _{BAT} =4.0V	-	0.1	3	uA
涓流充电电流	I _{TRIKL}	V _{BAT} <V _{TRIKL} , R _{PROG} =2K	40	60	100	mA
C/5充电终止电流	I _{TERM}	R _{PROG} =2K	95	118	145	mA
涓流充电检测电压	V _{TRKL}	V _{BAT} 从低到高	2.800	2.900	3.000	V
涓流检测恢复迟滞	V _{TRHYS}	V _{BAT} 从高到低	-	150	-	mV
PROG脚上拉电流	I _{PROG}		-	1	-	uA
电池端 BAT						
充满检测电压	V _{FLOAT}	VDD=5V,R _{PROG} =2K	4.158	4.200	4.242	V
再充电电池电压	V _{RECHARG}	V _{FLOAT} -V _{RECHARG}	-	150	-	mV
充满检测延时	T _{DELAY}	I _{BAT} 将至 0.1I _{CHR} 以下	0.6	1.5	3.0	ms
再充电检测延时	T _{ECHARGE}		0.6	1.5	3.0	ms
功率管导通阻抗	R _{DS_ON}	V _{BAT} =3.8V,I _{CHG} =0.3A,R _{PROG} =2K	-	1000	-	mΩ
内置温度补偿						
内置温度补偿	OTC		-	125	-	℃
指示灯引脚状态 CHRG/STDBY						
CHRG 引脚输出低电平	V _{CHRG_L}	I _{CHRG} =5mA	-	50	100	mV

注3: 除特殊测试说明外, 电气参数均在 $T_A = +25^{\circ}C$ 条件下测试。

注4: 规格书的最小、最大规范范围由测试保证, 典型值由设计、测试或统计分析保证。

电路内部结构框图 (Functional Block Diagram)



功能描述(Functional Description)

HM4054M是一款采用恒定电流/恒定电压算法的单节锂离子电池充电器。HM4054M可以依靠一个USB端口或AC适配器工作，最大能够提供 500mA的充电电流。

1、正常充电循环

当 VDD引脚电压升至 UVLO门限电压以上且在 PROG引脚与地之间连接了一个精度为 1%的电阻，然后一个电池与充电器输出端相连时，一个充电循环开始。如果 BAT引脚电压低于 V_{TRKL} ，则充电器进入涓流充电模式。在该模式中，HM4054M提供约1/10的设定充电电流，以便将电池电压提升至一个安全的电压，从而实现满电流充电。当 BAT引脚电压升至 V_{TRKL} 以上时，充电器进入恒定电流模式，此时向电池提供恒定的充电电流。当BAT引脚电压达到最终浮充电压 V_{FLOAT} 时，HM4054M进入恒定电压模式，且充电电流开始减小。当充电电流降至设定值的 1/10，充电循环结束。

2、充电电流的设定

充电电流是采用一个连接在 PROG引脚与地之间的电阻来设定的。充电电流和设置电阻采用下列公式来计算：

$$R_{PROG} = \frac{1000}{I_{BAT}} (\Omega)$$

对于大于 0.3A应用中，芯片热量相对较大，智能温度控制会降低充电电流，不同环境测试电流与公式计算理论值也变的不完全一致。客户应用中，可根据需求选取合适大小的 R_{PROG} 。 R_{PROG} 与充电电流的关系确定可参考下表：

$R_{PROG}(K \Omega)$	$I_{BAT} (mA)$
20K	50
10K	100
5K	200
4K	250
3.3K	300
2.5K	400
2K	500

3、充电指示功能(CHRG)

HM4054M有一个漏极开路状态指示输出端CHRG。当充电器处于充电状态时，CHRG被拉到低电压。当输入欠压或者电池电压高于 VDD电压，CHRG处于高阻态，灯灭。当不用状态指示功能时，将不用的状态指示输出端接到地。

充电状态	CHRG
正在充电	亮
电池充满	灭
欠压，PROG 悬空，BAT 电压高于 VDD	灭
VDD 正常接入，BAT 接 2.2uF 电容，无电池	闪烁

4、充电截止

当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的 10%时，充电循环被终止。该条件是通过采用一个内部滤波比较器对 PROG 引脚进行监控来检测的。当 PROG 引脚电压降至 100mV 以下的时间超过 T_{DELAY}时，充电被终止，HM4054M 进入待机模式。

在待机模式中，HM4054M 对 BAT 引脚电压进行连续监控。如果该引脚电压降到 4.05V 的再充电门限以下，则另一个充电循环开始并再次向电池供应电流。当在待机模式中进行充电循环的手动再启动时，必须给 USB 端拿点重新上电，或者必须关断充电器并使用 PROG 引脚进行再启动。

5、电池反接保护

HM4054M 具备锂电池反接保护功能，当锂电池正负极反接于 HM4054M 电流输出引脚，HM4054M 会停机显示故障状态无充电电流，两个充电指示管脚都处于高阻态，两个 LED 灯全灭，此时反接的锂电池漏电流小于 0.8mA。将反接的电池正确接入，HM4054M 自动开始充电循环。反接后的 HM4054M 当电池去除后，由于 HM4054M 输出端 BAT 管脚电容电位仍为负值，则 HM4054M 指示灯不会立刻正常亮，只有正确接入电池可自动激活充电。或者等待较长时间 BAT 端电容负电位的电量放光，BAT 端电位大于零伏，HM4054M 会显示正常的无电池指示灯状态。

反接情况下，电源电压应在标准电压 5V 左右，不应超过 6V。过高的电源电压在反接电池电压情形下，芯片压差会超过 9V，故在反接情况下电源电压不宜过高。

6、智能温控

如果芯片温度试图升至约 125℃ 的预设值以上，HM4054M 内部热反馈环路将减小设定的充电电流。该功能可防止芯片过热，并允许用户提高给定电路板功率处理能力的上限而没有损坏 HM4054M 的风险。在保证充电器将在最坏情况条件下自动减小电流的前提下，可根据典型环境温度来设定充电电流。

7、欠压闭锁


一个内部欠压闭锁电路对输入电压进行监控，并在 VDD 升至欠压闭锁门限以上之前使充电器保持在停机模式。UVLO 电路将使充电器保持在停机模式。如果 UVLO 比较器发生跳变，则在 VDD 升至比电池电压高 200mV 之前充电器将不会退出停机模式。

8、自动再启动

一旦充电循环被终止，HM4054M 立即采用一个具有 1.5ms 滤波时间（TECHARGE）的比较器来对 BAT 引脚上的电压进行连续监控。当电池电压降至 4.05V（大致对应于电池容量的 80% 至 90%）以下时，充电循环重新开始。这确保了电池被维持在（或接近）一个满充电状态，并免除了进行周期性充电循环启动的需要。

外观尺寸 (Package Outline)

SOT23-5L



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	-	-	1.35
A1	0.02	-	0.15
A2	1.00	1.10	1.20
b	0.33	0.35	0.45
c	0.14	0.15	0.20
D	2.72	2.92	3.12
E	2.60	2.80	3.00
E1	1.40	1.60	1.80
e	0.90	0.95	1.00
e1	1.85	1.90	1.95
L	0.32	0.40	0.48
L1	0.55	0.60	0.65
Θ	0		8°